

Delock 4 > 1 VGA KVM-brytare med USB och ljud

Beskrivning

Denna Delock KVM-brytare är en praktisk lösning för att ansluta en bildskärm, beamer m.m. till fyra datorer. Två USB-öppningar gör det också möjligt att ansluta en mus och tangentbord, och att växla mellan båda datorerna bara genom att använda knappen eller tangentbordet.

Du har dessutom möjlighet att överföra ljudsignaler så att du kan använda en högtalare och en mikrofon med hjälp av brytaren på båda datorerna.



Artikelnummer 11349

EAN: 4043619113491

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 4 x VGA 15-stifts honkontakt (anslutning till dator 1, dator 2, dator 3 och dator 4)
 - 1 x VGA 15-stifts honkontakt (bildskärm eller beamer)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A-honkontakt (tangentbord och mus)
 - 4 x USB 2.0 Typ-B, hona (anslutning till dator 1, dator 2, dator 3 och dator 4)
 - 2 x 3,5 mm stereouttag (1 x högtalare, 1 x mikrofon)
 - 8 x 3,5 mm stereouttag (högtalar- och mikrofonanslutning till dator PC 1, PC 2, PC 3 och PC 4)
 - 1 x PS/2 honkontakt (tangentbord)
 - 1 x likströmskontakt (enbart när brytaren används på notebook)
- 1 x knapp med indikatorlampa för dator 1, dator 2, dator 3 och dator 4
- Växlar via knapp eller snabbtangent (tangentbordets Scroll Lock)
- Sökiintervall: 8 sek.
- Upplösning: max. 1920 x 1440
- Bandbredd: 250 MHz
- USB-drift, för brytaren krävs ingen extra strömförsörjning (för anslutning till en notebook kanske strömförsörjningen inte räcker, utan du behöver extra strömförsörjning DC 5 V / 0,5 – 1,0 A)
- Färg: svart
- Boxens mått inkl. kontakt (LxBxH): ca 20,5 x 9 x 3 cm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- Upp till 4 datorer med vardera 1 x VGA-honkontakt + 1 x USB A-honkontakt
- Extra 1 x 3,5 mm stereouttag för högtalare, 1 x 3,5 mm stereouttag för mikrofon
- Bildskärm, beamer eller liknande enhet med VGA-kabel

Paketets innehåll

- KVM-brytare med USB och ljud
- 4 x kabelsats, längd: ca 1,5 m
- Bruksanvisning

Bilder

