



Manual del usuario

**DELOCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## Bastidor móvil para unidades de disco duro SATA de 2.5"



Nº del Producto: 47171  
Nº de manual del usuario: 47171-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



## Descripción

Este bastidor móvil DeLock se puede instalar en una bahía de 3,5" o 5,25" de su PC. Incluye una carcasa para discos duros SATA que puede utilizar en el bastidor móvil con SATA o externamente a través de USB.

## Especificación técnica

- Bastidor móvil para instalar en una bahía de 3,5" o 5,25"
- Para conectar internamente a través de SATA
- Para conectar externamente a través de USB
- Carcasa de 2,5" para unidades de disco duro SATA
- Velocidades de transferencias de datos: USB2.0 hasta 480 Mbps  
SATA hasta 1,5 Gbps
- Para Windows 2000/XP/ Server 2003

## Requisitos del Sistema

- PC con una bahía disponible de 3,5" o 5,25" y un puerto SATA
- PC o equipo portátil con dos puertos USB para la bandeja de entrada
- Windows 2000/XP/ Server 2003

## Contenido del paquete\*

- Bastidor móvil
- Carcasa de 2,5"
- Soporte de 5,25"
- Cable USB, cable de alimentación
- Cable SATA, cable de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

\*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de utilizarlo. Si falta o hay algo dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

## Instalación del hardware

### Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación la carcasa. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

### Instalación del disco duro de 2,5" en la carcasa:

1. Abra la carcasa aflojando los tornillos situados junto a los conectores.
2. Sujete la placa y tire del soporte deslizante hacia fuera de la carcasa.



3. Coloque la unidad de disco duro con cuidado dentro del soporte deslizante y conecte la conexión SATA.
4. Apriete la unidad de disco duro con los tornillos proporcionados al soporte deslizante.
5. Vuelva a colocar el soporte en su lugar deslizándolo dentro de la carcasa y cierre ésta con los tornillos.

### **Instalación de la carcasa de 3,5" en la bahía de 3,5":**

1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Retire el panel de la bahía para unidades de 3,5".
4. Inserte el bastidor móvil en la bahía y sujete el lector de tarjetas a la carcasa con tornillos.
5. Por último, conecte los cables del bastidor móvil a los conectores respectivos a su PC.
6. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.

### **Instalación de la carcasa de 3,5" en la bahía de 5,25":**

1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Retire el panel de la bahía para unidades de 5,25".
4. Inserte el bastidor móvil en la bahía y sujete el lector de tarjetas a la carcasa con tornillos.
5. Después de eso, coloque el dispositivo en la bahía y atorníllelo a ésta.
6. Conecte los cables del bastidor móvil a los conectores respectivos a su PC.
7. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.

### **Instalación del controlador**

#### **Windows 2000/XP/Server 2003**

#### **Para utilizar con el bastidor móvil de 3,5" en su PC:**

1. Encienda su PC.
2. Coloque la carcasa de 2,5" en el bastidor móvil.
3. El disco duro será reconocido y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.
4. Si presiona el botón de expulsión podrá sacar la carcasa del bastidor móvil y utilizarla también externamente.



---

## **Para uso externo a través de un puerto USB en su equipo de sobremesa o portátil:**

1. Encienda su PC.
2. Conecte el cable de datos USB y el cable de alimentación USB a la carcasa y conecte cada cable a un puerto USB disponible de su PC.
3. La unidad externa será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.

## **Soporte técnico Delock**

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.es](http://www.delock.es)

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12€ / min\*

\* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: [www.delock.es](http://www.delock.es)

## **Cláusula final**

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

## **Copyright**

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de cualquier parte de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónica o mecánicamente, sin el consentimiento por escrito de Delock.