Delock FPV 5725 - 5875 MHz Antenne SMA Stecker 2,5 dBi zirkular polarisiert

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des WLAN Bandes (5 GHz) und der FPV Bänder im Innen- und Außenbereich.

FPV
Dank des FPV Verfahrens werden Videosignale in Echtzeit vom Modell zum Steuerer übertragen. Diese Technik wird bei VR Brillen (Virtual Reality Brillen) verwendet.
Durch die Sicht aus der Ich-Perspektive, bekommt der Anwender das Gefühl mit den Augen der Drohne zu sehen, kann den Flug besser steuern und das Flugerlebnis hautnah erleben. Speziell für Anwender des RC-Modellbaus ist dies eine interessante Erweiterung.

Artikel-Nr. 12573

EAN: 4043619125739
Ursprungsland: China
Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 5725 - 5875 MHz
- FPV
- Antennengewinn: 2,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisation: RHCP
- Betriebstemperatur: -50 °C ~ 80 °C
- Kabeltyp: RG-141
- Kabelart: koaxial
- Maße (LxD): ca. 94 x 30 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	5725 - 5875 MHz
Antennengewinn:	2,5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP
Sendeleistung:	20 W
VSWR:	1,5

Physikalische Eigenschaften

Kabeltyp:	RG-141
Maße (LxØ):	94 x 30 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.