

Delock Comutator TOSLINK 2 x TOSLINK intrare la 1 x ieșire TOSLINK

Descriere scurta

Cu ajutorul acestui comutator TOSLINK de la Delock pot fi utilizate până la două dispozitive TOSLINK cu un amplificator TOSLINK . Cu ajutorul butonului de pe dispozitiv puteți comuta între dispozitive TOSLINK.



Specification

- Conectori:
Intrare:
2 x TOSLINK mamă S/PDIF
1 x fișă tată de c.c. 5 V
Ieșire:
1 x TOSLINK mamă S/PDIF
- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Rată de biți 16 - 24 Bit
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 50 x 41 x 21 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Cerinte de sistem

- Semnal audio optic digital

Pachetul contine

- Comutator TOSLINK
- Sursă de alimentare externă

Nr. 18767

EAN: 4043619187676

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



Interface	
Output:	1 x TOSLINK female S/PDIF
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK female S/PDIF
Physical characteristics	
Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm