

Delock Μετατροπέας ήχου ψηφιακό > αναλογικό με θηλυκό βύσμα για στερεοφωνικό ήχο 3,5 mm

Περιγραφή

Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε αναλογικό σήμα στερεοφωνικού ήχου. Στην υποδοχή εισόδου της συσκευής μπορούν να συνδεθούν, π.χ. μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-Ray και το ψηφιακό σήμα θα μεταδίδεται είτε οπτικά μέσω καλωδίου TOSLINK ή μέσω ομοαξονικής σύνδεσης. Στην υποδοχή εξόδου το αναλογικό σήμα θα μεταδίδεται μέσω σύνδεσης RCA ή βύσματος στερεοφωνικού ήχου στην αναλογική συσκευή.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
Έξοδος:
2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
- Υποστηρίζει διαφορετικούς ρυθμούς μεταφοράς ήχου, π.χ. 32, 44,1, 48 και 96 KHz
- Ρυθμός μεταφοράς bit 24 Bit
- 1 x LED ένδειξη λειτουργίας
- Τρέχουσα κατανάλωση: μέγ. 250 mA
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 63 x 41 x 21 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περίπου 2,1 mm
εξωτερικά: \varnothing περίπου 5,5 mm
μήκος: περίπου 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό σήμα ήχου
- Καλώδια σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας από ψηφιακό σε αναλογικό
- Τροφοδοτικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 62722

EAN: 4043619627226

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • White Box





Εικόνες



Rev.2



Rev.1



General	
LED indikator:	Power
Interface	
Izlaz:	1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta 2 x RCA ženskih (crveni, bijeli)
Ulaz:	1x TOSLINK ženski S/PDIF 1 x Coaxial female S/PDIF
Technical characteristics	
Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA
Physical characteristics	
Duljina:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm