Delock D-Sub15 mâle à adaptateur de bornier avec boitier

Description

Cet adaptateur bornier Delock peut servir à connecter des fils dénudés. Par conséquent, l'adaptateur n'est pas seulement pratique pour des applications industrielles spécifiques, mais également dans le domaine des loisirs, par exemple les chemins de fer miniatures.

Protection par boitier
Le boitier en plastique protège le PCB de la saleté et des dommages.

Réducteur de tension
La rétention à vis fixe le câble dans le boitier.

N° produit 66568

EAN: 4043619665686

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x D-Sub15 mâle (2 rangées) avec écrou
  1 x bornier 16 broches
- Assignement de broche : 1:1
- Distance de pas : 3,81 mm
- Utilisable pour un câble 26 à 18 AWG
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 105 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 71 x 42 x 21 mm

Configuration système requise

- Un port D-Sub15 femelle libre

Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Adaptateur
- 1 x réducteurs de tension
- 2 x vis de verrouillage

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x Sub-D15 mâle
Connecteur 2:	1 x bornier 16 broches

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Distance de pas:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Longueur:	78 mm
Width:	42 mm
Height:	21 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.