# Delock Z-Wave® Door / Window Contact Sensor with Magnet

## Beskrivning

This Delock sensor is compatible to the Z-Wave® standard and can be connected to a Z-Wave® gateway smoothly. The sensor serves for the recognition if e.g. a door or window is open or not. It can send a signal if the sensor body is separated from the magnet.



**Artikelnummer 78008**

EAN: 4043619780082

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Z-Wave® compatible sensor
- Frequency: 868.42 MHz
- Z-Wave® 500 series
- Power supply:
  battery or
  external DC power supply 9 ~ 30 V
- Suitable for interior use
- Distance from magnet to detector: max. 10 mm
- Power consumption:
  Operating: 32.7 mA
  Sleeping mode: 0.023 mA
- Operating distance: ca. 30 m
- Operating temperature: 0 ~ 40 °C
- LED indicator
- TMP button
- Dimension (LxWxH):
  Detector: ca. 78 x 19 x 18 mm
  Magnet: ca. 30 x 12 x 10 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## Systemkrav


- Z-Wave® gateway

## Paketets innehåll

- Z-Wave® door / window contact sensor
- Battery (1/2 AA) 3.6 V / 1200 mAh
- 4 screws
- User manual

## Bilder





© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## General

| | |
|---|---|
| Suitable for indoor: | Ja |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | Z-Wave 868,42 MHz |
| Driftstemperatur: | 0 °C ~ 40 °C |
| Operating range: | ca. 30 m |
| Spänning: | Battery or external DC power supply 9 ~ 30 V |
| Current consumption: | Operating: 32.7 mA<br>Sleeping mode: 0.23 mA |

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.