
# Delock Cavo SATA 6 Gb/s 7 pin femmina + Molex a 2 pin maschio di alimentazione > SATA maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch da 30 cm

## Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento interno ad esempio di un modulo di memoria SATA DOM con SATA a 8 pin del connettore di alimentazione di un PC. L'alimentazione è fornita da Molex a 2 pin maschio.




ca. 30 cm

**Articolo n. 84947**

EAN: 4043619849475

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

• Connettori:
  1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina +
  1 x spina di alimentazione Molex a 2 pin >
  1 x SATA 6 Gb/s maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch
• Ad esempio per memorie SATA DOM (ad esempio per elemento Delock 54776)
• Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
• Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
• Tensione: 5 V
• Sezione dei cavi:
  Linea di dati 26 AWG
  Linea di alimentazione 18 AWG
• Diametro cavo: ca. 2,2 mm
• Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- Alimentatore con connettore di alimentazione Molex libero
- Un SATA libero a 7 pin maschio sulla scheda madre

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Contenuto della confezione

- Cavo SATA

## Immagini





© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## General

| | |
|---|---|
| Specification: | SATA 6 Gb/s |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connettore 1: | 1 x Molex a 2 pin maschio<br>1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina |
| Connettore 2: | 1 x SATA 6 Gb/s a 8 pin maschio |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Data transfer rate: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 26 AWG data line<br>18 AWG power line |
| Lunghezza: | 30 cm |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.