# Delock Cavo Antenna RP-SMA femmina passante a I-PEX Inc., MHF® I maschio 1.13 20 cm lunghezza filettatura 10 mm

## Descrizione

Questo cavo dell'antenna Delock viene utilizzato per fornire un segnale dell'antenna all'interno di un dispositivo.

**Articolo n. 88420**

EAN: 4043619884209

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  1 x RP-SMA femminile passante >
  1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Lunghezza filettatura: 10 mm
- Impedenza: 50 Ohm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 20 cm

## Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Dispositivo con una porta RP-SMA o I-PEX Inc., MHF® I disponibile

## Contenuto della confezione

- Cavo
- Dado e Anello di Bloccaggio

## Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Interface

| | |
|---|---|
| Connettore 1: | 1 x RP-SMA jack bulkhead |
| Connettore 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Impedance: | 50 Ω |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Thread length: | 10 mm |
| Cable category: | coassiale |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable colour: | nero |
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Smallest bending radius: | 4,5 mm |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.