Delock Cavo Antenna RP-SMA femmina passante epr I-PEX Inc., MHF® 4 maschio 0.81 35 cm lunghezza filettatura 35 mm

Descrizione

Questo cavo dell'antenna Delock viene utilizzato per fornire un segnale dell'antenna all'interno di un dispositivo.



Articolo n. 90478

EAN: 4043619904785

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x RP-SMA femminile passante >
  1 x I-PEX Inc., MHF® 4 maschio
- Lunghezza filettatura: 35 mm
- Impedenza: 50 Ohm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 0.81
- Attenuazione cavo: 4,9 dB @ 2,4 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 0,81 mm
- Raggio di curvatura minimo: 3,24 mm
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 35 cm

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Dispositivo con una porta RP-SMA o I-PEX Inc., MHF® 4 disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo
- Dado e Anello di Bloccaggio

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x RP-SMA jack bulkhead
Connettore 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	35 cm
Smallest bending radius:	3.24 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.