

Delock Czytnik kart USB 3.0 wszystko w jednym + 3 portowy hub USB 3.0

Opis

Produkt firmy Delock rozszerza komputer o czytnik kart i koncentrator USB. Obsługa odczytu i zapisu różnych kart pamięci, oraz różnych urządzeń USB, takich jak odtwarzacze MP3, obudowy zewnętrzne itp.



Numer artykułu 91721

EAN: 4043619917211

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński >
 - 4 x gniazdo czytnika kart
 - 3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Wymiary (DxSxW): ok. 84 x 55 x 25 mm
- Hot Swap, Plug & Play

- Obsługuje następujące karty pamięci:

Gniazdo 1

SD, Elite Pro SD, Extreme III SD, Gaming Edition SD, Platinum II SD, SD Pro, SDHC, SDXC, SD-Max, SD-Pleomax, SD-Pro C, Super SD, Turbo SD, Ultima I SD, Ultima II SD, Ultimate SD, Ultra High Speed SD, Ultra II SD, Ultra II SD Plus, Ultra SD, Ultra-X SD, MMC, DV-RS MMC, High Speed MMC, RS-MMC, MMCmobile, MMC Pro, MMC plus, MMC plus Turbo

Gniazdo 2

MS, MS DUO, MS PRO, MS PRO DUO, MS MagicGate, MS MagicGate PRO, MS MagicGate DUO, MS MagicGate PRO DUO, Extreme MS PRO, Extreme III MS PRO,

Ultra II MS PRO, HS MS MagicGate PRO, HS MS MagicGate PRO DUO, MS ROM, MS Select

Gniazdo 3

Micro SD, Micro SDHC, T-Flash, MS Micro (M2)

Gniazdo 4

CF I, CF II, CF Elite Pro, CF PRO I, CF PRO II, CF Turbo, CF Ultima I, CF Ultima II, Extreme CF, Extreme III CF, HS CF, Ultra II CF

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Wyjście: 5 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 3,5 mm
 - długość: ok. 11 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.5 lub nowszy
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB 3.0 + hub
- Przewód USB 3.0 Typu-B na Typ-A
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

