Delock 3.5″ USB 3.0 Card Reader 5 Slot + 1 x USB 3.0-A Buchse

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen 3.5″ Schacht des PCs und wird an einen internen USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen fünf Slot Card Reader und ermöglicht das Anschließen von einem USB Gerät.

Artikel-Nr. 91725

EAN: 4043619917259

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern:
  5 x Card Reader Slots
  1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  intern:
  1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse
  1 x Molex 2 Pin Strom Stecker
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5″ Schacht
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Hot Swap, Plug & Play

- Unterstützt folgende Speicherkarten:
  Slot 1
  CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

  Slot 2
  SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo,

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

Slot 3

xD, xD type M, xD type H

Slot 4

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2, MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Slot 5

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5″ Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- Netzteil mit einem freien Molex Stromanschluss

Packungsinhalt

- 3.5″ Card Reader mit Anschlusskabel
- 2 x Schraube
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.