

# Delock Convertizor Audio Digital > Analogic

## Descriere scurta

Convertizorul audio de la Delock convertește un semnal audio digital într-un semnal stereo analogic. De exemplu, un player DVD sau Blu-ray poate fi conectat la intrarea dispozitivului și semnalul poate fi furnizat prin TOSLINK optic sau prin conexiune coaxială S/PDIF. La portul de ieșire, semnalul audio este transmis prin conexiunea RCA.

**Nr. 62444**

EAN: 4043619624447

Țara de origine: China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
Intrare:  
1 x TOSLINK mamă S/PDIF  
1 x Coaxial mamă S/PDIF  
1 x mufă c.c.  
Ieșire:  
2 x RCA mamă
- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Carcasă solidă din metal
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 63 x 41 x 21 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 2,1 mm

exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm  
lungime: aprox. 9 mm


## Cerinte de sistem

- Semnal audio digital
- Cablu de conexiune

## Pachetul contine

- Convertizor digital > analogic
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

## Imagini



## Interface

Output:	2 x RCA female (red, white)
Input:	1 x Coaxial female S/PDIF 1 x TOSLINK mamă S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm