

Delock Cablu de alimentare DC 5,5 x 2,1 mm tată la conexiune pentru baterie bloc 9 V

Descriere scurta

Acest cablu de alimentare c.c. de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta o baterie bloc de 9 V. În plus, este ideal de exemplu, pentru a furniza un micro controler Arduino cu alimentare.



30 cm

Nr. 86697

EAN: 4043619866977

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm >
 - 1 x 2 pini mamă pentru baterie bloc de 9 V.
- Consum de curent: max. 2 A
- Tensiune la intrare: max. 9 V
- Grosime cablu: 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 3,5 mm
- Material: plastic
- Lungimea incl. conectori: aprox. 30 cm

Specificațiile conectorului de alimentare

- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: $\varnothing$ aprox. 2,1 mm
 - exterior: $\varnothing$ aprox. 5,5 mm
- Lungime pin c.c.: cca 11 mm

Cerinte de sistem

- Un port mamă DC de 5,5 x 2,1 mm liber

Pachetul contine

- Cablu de alimentare

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
Conector 2:	1 x Baterie de 9 volți

Technical characteristics

Voltage:	9 V
----------	-----

Physical characteristics

Lungime:	345 mm
Colour:	negru