

Delock 3G-SDI Splitter 1 in > 4 out

Kurzbeschreibung

Dieser SDI Verteiler von Delock kann benutzt werden, um Signale einer SDI Eingangsquelle, wie z. B. eines DVR, einer HD-SDI Kamera oder eines anderen SDI Gerätes, an bis zu 4 Ausgabequellen wie z. B. Monitore auszugeben.



Spezifikation

- Anschlüsse:
Eingang:
1 x BNC Buchse (3G-SDI)
1 x 5 V DC Strombuchse
Ausgang:
4 x BNC Buchse (3G-SDI)
- Unterstützte Auflösungen:
SD 480i, 525i und 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
- Robustes Metallgehäuse
- Leistungsaufnahme: max. 1,2 W
- Maße (LxBxH): ca. 162 x 82 x 25 mm

Artikel-Nr. 93250

EAN: 4043619932504

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 9 mm

Packungsinhalt

- 3G-SDI Splitter
- Netzteil

Abbildungen

