Delock 3G-SDI Διαχωριστής 1 εισόδου > 4 εξόδων

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής SDI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη σημάτων μιας πηγής εισόδου SDI, όπως ένα DVR, μια κάμερα HD-SDI ή άλλη συσκευή SDI, σε έως και 4 διαφορετικές συσκευές εισόδου όπως οθόνες SDI.



Αρ. προϊόντος 93250

EAN: 4043619932504

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  Είσοδος:
  1 x BNC θηλυκό (3G-SDI)
  1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
  Έξοδος:
  4 x BNC θηλυκό (3G-SDI)
- Υποστηριζόμενη ευκρίνεια:
  SD 480i, 525i και 625i
  HD 720p 24, 25, 30, 50 και 60 Hz
  HD 1080i 50, 60 Hz
  HD 1080p 24, 25, 30, 50 και 60 Hz
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 1,2 W
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 162 x 82 x 25 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm
  εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
  μήκος: περ. 9 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 3G-SDI διαχωριστής
- Παροχή ρεύματος

Εικόνες







© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.