

Delock Cititor de carduri universal USB 3.0

Descriere scurta

Acest cititor de carduri de la Delock are patru sloturi pentru carduri de memorie și permite citirea și scrierea multor tipuri diferite de carduri de memorie. Cititorul de carduri se poate conecta la un PC sau la un laptop prin intermediul interfeței USB Tip-A.



Nr. 91712

EAN: 4043619917129

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 3.0 Tip-B mamă >
 - 1 x slot CF tip II
 - 1 x fantă MS
 - 1 x fantă Micro SD / M2
 - 1 x fantă SD / MMC
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 86,6 x 58,9 x 21,3 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

- Acceptă următoarele cartele de memorie:

Slot 1

CF I, CF II, CF Ultra II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Elite Pro, CF Pro I, CF Pro II, CF Turbo, CF Ultima I, CF Ultima II, HS CF

Slot 2

MS, MS Pro, MS MagicGate, MS MagicGate Pro, MS MagicGate Duo, MS MagicGate Pro Duo, HS MS MagicGate Pro, HS MS MagicGate Pro Duo, MS Pro Ultra II, MS Pro Extreme, MS Pro Extreme III, MS-Duo, MS-Pro Duo, MS Select, MS ROM

Slot 3

MicroSD, Micro SDHC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro (M2)

Slot 4

SD, SD Pro, SD Elite Pro, SD Ultra, SD Ultra II, SD Ultra Plus, SD Ultra-X, SD Gaming, SD Extreme III, SD Platinum II, SD High Capacity (SDHC), SD-Max, SD-Pleomax, SD-Pro C, Super SD, Turbo SD, Ultima I SD, Ultima II SD, Ultimate SD, Ultra High Speed SD, MMC, DV-RS MMC, MMC Pro, HS-MMC, MMC plus, MMC plus Turbo, MMCmobile, RS-MMC

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.5 sau superior
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Cititor de carduri universal USB 3.0
- Cablu USB 3.0, Tip-B la Tip-A
- Manual de utilizare

Imagini

