

## Delock 2 > 1 VGA KVM Switch con USB e Audio

### Descrizione

Questo switch KVM Delock offre una soluzione comoda per collegare un monitor, proiettore, ecc. a due computer. Inoltre, le due porte USB consentono di collegare un mouse e una tastiera e di passare tra i due computer semplicemente utilizzando il pulsante o la tastiera. Inoltre, si possono trasmettere segnali audio per poter utilizzare un altoparlante e un microfono con l'aiuto dell'interruttore su entrambi i computer.



### Articolo n. 11348

EAN: 4043619113484

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

### Specifiche

- Connettori:
  - 2 x VGA a 15 pin femmina (connessione al PC 1 e PC 2)
  - 1 x VGA a 15 pin femmina (monitor o proiettore)
  - 2 x USB 2.0 Tipo-A femmina (tastiera e mouse)
  - 2 x USB 2.0 Tipo-B femmina (connessione al PC 1 e PC 2)
  - 2 x jack stereo da 3,5 mm (1 x altoparlante, 1 x microfono)
  - 4 x jack stereo da 3,5 mm (altoparlante e microfono connessione al PC 1 e PC 2)
  - 1 x PS/2 femmina (tastiera)
  - 1 x alimentazione CC (solo quando si utilizza l'interruttore sul notebook)
- 1 x pulsante con indicatore LED per PC 1 o 2 PC
- Commutazione tramite pulsante o un tasto di scelta rapida (tasto Blocco di Scorrimento)
- Intervallo di scansione: 8 sec.
- Risoluzione: max. 1920 x 1440
- Larghezza di banda: 250 MHz
- Bus USB alimentato, non è necessario alcun alimentatore supplementare per l'interruttore (la potenza potrebbe non essere sufficiente per il collegamento a un computer portatile, pertanto potrebbe essere necessario un'ulteriore alimentazione CC 5 V / 0,5 – 1,0 A)
- Colore: nero
- Dimensioni della scatola compreso il connettore (LxPxA): ca. 12 x 9 x 3 cm

- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

---

## Requisiti di sistema

- 2 computer, ciascuno con 1 x VGA femmina + 1 x USB A femmina
- 1 x jack stereo da 3,5 mm per altoparlante supplementare, 1 x jack stereo da 3,5 mm per microfono
- Monitor, proiettore o altro dispositivo con cavo VGA

---

## Contenuto della confezione

- Switch KVM con USB e audio
- 2 x set di cavi, lunghezza: ca. 1,5 m
- Manuale utente

---

## Immagini

