

Delock DisplayPort KVM switch 2 > 1 USB 2.0-vel és audióval

Leírás

Ez a Delock KVM switch kényelmes megoldás két DisplayPort kimenettel rendelkező számítógép egy DisplayPort monitorral és / vagy egy HDMI monitorral való összekapcsolására. A gomb vagy a távvezérlő segítségével a két számítógép között válthat. Emellett van egy DisplayPort és HDMI kimenet két monitor csatlakoztatásához, amelyek közül egyszerre csak egy lehet aktív. Továbbá három USB A-típusú port használható egér, billentyűzet, merevlemez vagy USB memória csatlakoztatására. A beépített USB fejhallgató funkció lehetővé teszi mindkét számítógép fülhallgató és mikrofon használatát.



Tételszám 11367

EAN: 4043619113675

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Megjegyzés

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

Műszaki adatok

• Csatlakozó:

Bemenet:

2 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely

2 x USB 2.0 B-típusú hüvely

1 x 9 érintkezős D-Sub hüvely

1 x DC 5 V tápcsatlakozó

1 x 3,5 mm 3 érintkezős sztereo jack anya csatlakozó opcionális infravörös vevőhöz

Kimenet:

1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely

1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely

3 x USB 2.0 A-típusú hüvely

- 2 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
- 2 kapcsológomb LED-kijelzővel a forráshoz (PC1, PC2) és kimenethez (DisplayPort, HDMI)
- Váltás gombbal vagy infravörös távirányítóval
- DisplayPort 1.1a specifikáció
- DisplayPort kimenet:
Felbontás: max. 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- HDMI / DP++ kimenet:
Felbontás: max. 1920 x 1080 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát
- A készülék beállítása és vezérlése az RS232 csatlakozón keresztül
- Robusztus fémház
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 257 x 112 x 33 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,35 A
- Kimenet: 5 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények


- Személyi számítógép anya Mini DisplayPorttal + USB A-típusú anya
- Monitor vagy TV Mini DisplayPort vagy HDMI csatlakozóval

A csomag tartalma

- KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- 2 x kábel USB A apa - USB B apa, hossz kb. 1 m
- 2 x kábel DP apa - Mini DP anya, hossz kb. 0,9 m
- 2 x Mini DP bemenet - DP bement kábel, hossza kb. 0,9 m
- Külső tápegység

- Távvezérlő
- Használati utasítás

Képek



Interface

Kimenet:	1 x DisplayPort hüvely 1 x HDMI-A hüvely 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 A-típusú hüvely
Bemenet:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort hüvely 2 x USB 2.0 B-típusú hüvely

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	25.7 cm
Width:	11,2 cm
Height:	3,3 cm