

Delock WLAN EASY-USB comutator inteligent MQTT

Descriere scurta

Acest comutator USB de la Delock poate fi controlat prin buton sau WLAN. Cu firmware-ul Tasmota instalat, comutatorul poate fi ușor integrat în sistemele existente pentru automatizarea acasă, IoT sau M2M. Cu ajutorul interfeței web, mufa USB poate fi controlată fără a fi nevoie să vă bazați pe cloud sau pe o aplicație.

Aplicație multifuncțională

Comutatorul USB poate fi utilizat pentru a controla toate încărcăturile USB comune, cum ar fi benzi de lumină LED USB sau ventilatoare. Liniile de date sunt conectate, astfel încât dispozitivele USB, cum ar fi camerele web, pot fi, de asemenea, comutate; în plus, este posibilă funcționarea cu unități de alimentare sau bănci de alimentare cu funcție de încărcare rapidă. De exemplu, încărcarea telefoanelor mobile poate fi controlată într-o manieră vizată.



Nr. 11828

EAN: 4043619118281

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x tată USB 2.0 Tip-A reversibil
 - 1 x USB 2.0 Tip-A mamă
- Port tată USB-A utilizabile în ambele direcții
- USB 2.0 până la 480 Mbps
- Buton de comutare cu indicatorul LED cu 2 culori
- Interfață web
- Control cronometru programabil
- Acceptă MQ Telemetry Transport (MQTT)
- Acceptă Alexa
- Chipset: ESP8285
- Compatibil cu IEEE 802.11n / b / g, 802.3, 802.3u
- Interval frecvență: 2,4 GHz
- Potrivit pentru utilizare în interior
- Consum energetic: max. 1,0 W
- Tensiune: max. 12,0 V
- Curent: max. 2,0 A
- Putere ieșire: max. 18,0 W total

- Dimensiuni fără fișă (Lxlxl): aprox. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Cerinte de sistem

- Portal WLAN

Pachetul contine

- Comutator inteligent WLAN EASY-USB
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x tată USB 2.0 Tip-A reversibil
Conector 2:	1 x USB 2.0 Tip-A, mamă

Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
------------------	--------------

Physical characteristics

Lungime:	34,3 mm
Width:	29 mm
Height:	23.4 mm
Colour:	alb