Delock USB 3.0 Dual-Band WLAN ac/a/b/g/n Mini Stick 867 + 300 Mbps

Descrizione

Questo mini stick wireless LAN USB di Delock può essere collegato a un computer per la connessione a una rete WLAN. Lo stick WLAN può essere collegato a un access point o WLAN-router con una banda 2,4 GHz e 5 GHz. Inoltre consente una connessione ad-hoc per un secondo computer.

Articolo n. 12502

EAN: 4043619125029

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore:
  1 x USB 3.0 Tipo-A maschio
- Chipset: Realtek RTL8812AU
- 1 x LED per attività
- Modalità 2T2R con 867 Mbps a 5 GHz, 300 Mbps a 2,4 GHz
- Gamma di frequenza: 2,4 GHz, banda + 5 GHz
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Tipo di antenna: PCB / PIFA
- Compatibile con gli standard IEEE 802.11 ac/a/n/b/g
- Crittografia WEP, WPA, WPA2
- Potenza di trasmissione (EIRP): 100 mW
- Supporta DFS (Selezione dinamica della frequenza)
- Dimensioni incl. connettore (LxPxA): ca. 43,5 x 27,0 x 11,6 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.17 o superiore

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Stick WLAN USB
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

connector:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8812
Data transfer rate:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2.4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Antenna type:	PCB PIFA
Lunghezza:	43,5 mm
Width:	27,0 mm
Height:	11,6 mm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.