Delock LoRa 863 - 928 MHz Κεραία βύσμα SMA 0,5 dBi υπερκατευθυντική με σύνδεση ανατροπής μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών στα 863 - 928 MHz εσωτερικά.

Αρ. προϊόντος 12542

EAN: 4043619125425

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας: 863 - 928 MHz
- LoRa, NB-IoT, ZigBee, Z-Wave (908, 921), ISM, GSM
- Απολαβή κεραίας: 0,5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 3,5
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: τοποθέτηση με βίδα ή
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (MxB): περίπου 140 x 13,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA

Technical characteristics

Frequency range:	863 MHz - 928 MHz
Antenna gain:	0,5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter:	13,5 mm
Μήκος:	140 mm
Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.