Delock Câble d'antenne I-PEX Inc., MHF® 4L mâle vers I-PEX Inc., MHF® 4L mâle 1,13 4,5 cm

Description

Le câble d'antenne de Delock est approprié aux composants de connexion de la technologie de fréquence radio.

N° produit 12607

EAN: 4043619126071

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x I-PEX Inc., MHF® 4L mâle >
  1 x I-PEX Inc., MHF® 4L mâle
- Impédance : 50 Ohms
- Type de câble : 1.13
- Câble : coaxial
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 1,13 mm
- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 4,5 cm

Configuration système requise

- Appareil avec deux connecteurs I-PEX Inc., MHF® 4L disponibles

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble d’antenne

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L mâle
Connecteur 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	4,5 cm
Rayon de courbure minimal:	4,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.