Delock USB 3.0 Bandă dual WLAN ac/a/b/g/n Stick Micro 867 + 300 Mbps

Descriere scurta

Acest stick micro USB fără fir LAN USB de la Delock poate fi conectat la un computer pentru conectarea la o rețea WLAN. Stickul WLAN poate fi conectat la un punct de acces sau un router WLAN într-o bandă de 2,4 GHz și 5 GHz. În plus, permite conectarea ad-hoc la un al doilea computer.



Nr. 12770

EAN: 4043619127702

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată
- Chipset: Realtek RTL8812BU
- 1 x LED pentru activitate
- Mod 2T2R cu 867 Mbps de 5 GHz și 300 Mbps de 2,4 GHz
- Interval frecvență: Bandă 2,4 GHz + 5 GHz
- Acceptă MU-MIMO
- Amplificare antenă: 2 dBi
- Tip antenă: PCB / PIFA
- Compatibil cu IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Criptare WEP, WPA, WPA2
- Putere de transmisie (EIRP): 100 mW
- Acceptă DFS (Selecția dinamică a frecvențelor)
- Culoare: alb
- Dimensiuni, inclusiv conector (LxlxÎ): aprox. 37,5 x 18,0 x 8,0 mm

Cerinte de sistem


© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Stick USB WLAN
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

connector:	1 x USB 5 Gbps Tip-A tată

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8812
Data transfer rate:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2.4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Antenna type:	PCB PIFA
Lungime:	37.5 mm
Width:	18,0 mm
Height:	8,0 mm
Colour:	alb

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.