Delock Cable de antena de macho N > macho RP-SMA CFD400 LLC400 5 m de baja pérdida

Descripción

Este cable coaxial de alta calidad garantiza una conexión fiable de componentes de tecnología de frecuencia de radio. Se caracteriza por una atenuación muy baja.

5 m

Número de elemento 13023

EAN: 4043619130238

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conector: macho N > macho RP-SMA
- Tipo de cable: CFD400 y LLC400
- Impedancia: 50 ohmios
- Atenuación de cable:
  2,4 GHz: 0,22 dB por metro aproximadamente
  5,7 GHz: 0,35 dB por metro aproximadamente
- Diámetro: 10,5 mm aproximadamente
- Radio de curvatura más pequeño: 51,5 mm
- Color: negro
- Longitud del cable: aprox. 5 m

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- Cable de antena

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	macho N
Conector 2 :	macho RP-SMA

Technical characteristics

Impedanciaios:	50 Ω

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	2,4 GHz: 0,22 dB por metro aproximadamente 5,7 GHz: 0,35 dB por metro aproximadamente
Color del cable:	negro
Longitud del cable:	5 m
Radio de curvatura más pequeño:	51,5 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.