Delock Mini Placa de Circuitos Experimental 170 contactos amarillo

Descripción

Esta Placa de Circuitos Experimental de Delock permite un rápido ensamblaje sin soldadura de pequeños circuitos electrónicos. Puede cambiarse el circuito con sólo reposicionar los componentes.

Puede usarse para varias aplicaciones
Esta placa de circuito es adecuada, por ejemplo, para la creación de prototipos de escudos de Arduino, pruebas de conmutación y diversos proyectos de PCB.

Compatible con varios componentes
Por ejemplo, se pueden montar transistores, diodos, LED y condensadores.

Ideal para pruebas de configuración
Las placas de circuitos se utilizan a menudo en el sector del hobby, en el laboratorio, en la industria y también en escuelas o universidades, ya que el montaje es rápido y no es necesario soldar.

Aplicación simple
Las placas de circuito experimentales tienen una pegatina adhesiva en la parte inferior, para montarlas fácilmente en cualquier superficie lisa y quitarlas sin dejar ningún residuo. Opcionalmente, pueden fijarse las placas con dos tornillos.

Número de elemento 18320

EAN: 4043619183203

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: White Box

Especificación técnica

- Regleta de bornes: 170 contactos
- Autoadhesivo
- Material: plástico
- Color: amarillo
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 46 x 36 x 10 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- Placa de circuitos experimental
- 2 x tornillo

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	Regleta de bornes: 170 contactos

Physical characteristics

Material:	Plástico
Longitud:	46 mm
Width:	36 mm
Height:	10 mm
Color:	amarillo

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.