Delock USB Cargador 1 x USB Type-C™ PD 3.0 con 40 W

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona varias tensiones de 5 V a 20 V y potencia de hasta 40 vatios.

Tecnología GaN
El uso de nuevos transistores GaN (nitruro de galio) aumenta la eficiencia en comparación con la tecnología convencional de silicio. Incluso con dimensiones muy compactas se puede conseguir una alta potencia de salida.

Número de elemento 41446

EAN: 4043619414468
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB Type-C™ hembra
  1 x enchufe CEE 7/16
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida: PD 3.0: 5,0 V, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Potencia de salida: 40,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Eficiencia media en activo 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Consumo eléctrico en vacío 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: blanco
- Dimensiones sin enchufe (LAxANxAL): aprox. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- USB Cargador
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
Longitud:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15.0 V / 2.6 A 20.0 V / 2.0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hembra

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.