Delock Carcasă mobilă de 3.5″ pentru 1 x SATA HDD / SSD de 2.5″

Descriere scurta

Acest suport mobil de la Delock este proiectat pentru conectarea externă sau internă a unui HDD SATA de 2.5″. Introduceți HDD-ul direct în cadru și conectați-l fie extern la un port PowerSaver eSATA cu ajutorul unui cablu opțional, fie intern la SATA. Dimensiunea cadrului este compatibilă cu un HDD standard de 3.5″. Astfel, puteți instala cadrul într-un slot de 3.5″, precum și într-un rack mobil de 5.25″.



Nr. 47224

EAN: 4043619472246

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  exterior: 1 x SATA, 22 pini tată
  interior: 1 x SATA, 22 pini mamă (conector NSS)
- Adecvat pentru hard diskuri/unităţi SSD SATA de 2.5″:
  Înălţime hard disk de până la 12,5 mm
  Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
  acceptă hard diskuri / unităţi SSD de 5 V
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Aplicații posibile:
  1. intern într-un locaș de 3.5″
  2. în interiorul unui rack mobil de 5.25″
  3. extern prin intermediul eSATAp (cablu opțional)
- Înlocuire la cald
- Cu un conector SATA NSS special pentru a proteja conectorul SATA al HDD de uzură la fiecare schimbare
- Ventilator opțional pentru HDD (găuri de montare pe partea inferioară a carcasei mobile)
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cerinte de sistem

- Pentru utilizare externă:
  PC sau laptop cu un port liber Power Over eSATA (element opțional de cablu eSATAp 84396 / 84432)
- Pentru utilizare internă:
  1 cablu SATA de date
  PC cu un port SATA disponibil
  Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

Pachetul contine

- Rack mobil
- 1 x pelicule de protecție pentru unitate de hard de 2.5″
- Şuruburi
- Manual de utilizare

Imagini









© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.