

# Delock Adaptor sunet USB 7.1

## Descriere scurta

Adaptorul de sunet Delock USB extinde computerul cu o singură placă de sunet suplimentară. Trebuie doar să conectați adaptorul la un port USB liber al laptopului sau PC-ului și să conectați setul cu cască sau difuzorul la acesta.



## Notă

Produsul nu este potrivit pentru microfoane cu o conexiune cu 4 pini.

**Nr. 61645**

EAN: 4043619616459

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A tată >
  - 1 x microfon 3,5 mm mufă mono de 3 pini mamă
  - 1 x difuzor 3,5 mm mufă stereo de 3 pini mamă
- Chipset: CMedia CM119
- Taste funcționale: Volum-Mărire, Volum-Micșorare, Fără sunet
- Specificația dispozitivului audio USB 1.0
- USB HID clasă 1.1
- Rata de eșantionare: 16 Bit / 48 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 90 dB
- Acceptă sunetul cu canal virtual 7.1, Xear 3D
- Magistrală USB alimentată

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.7 sau superior
- Mac OS 10.8 sau superior
- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- Adaptor de sunet USB
- Software CD Xear 3D (pentru Windows Vista/7/8.1/10/11)
- Manual de utilizare

## Imagini

