

# Delock Adaptador USB 3.0 > HDMI

## Descripción

El adaptador de Delock permite la conexión de monitores HDMI adicionales, proyectores, etc., a una PC o computadora portátil a través del conector USB Tipo-A. Hasta 6 adaptadores en una computadora y cada monitor adicional conectado con un adaptador. El adaptador permite duplicar y extender la pantalla y admite una resolución máxima de 2048 x 1152. Además, es apto para la representación de transmisiones de televisión y vídeo con calidad HD.



## Especificación técnica

- Conectores:  
Entrada: 1 x USB 3.0 Tipo Micro-B hembra  
Salida: 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: DisplayLink DL-3500
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Resolución máxima 2048 x 1152 (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite colores de 16 bits y 32 bits
- Hasta 6 adaptadores por equipo utilizable
- Memoria RAM integrada 512 MB (SDRAM)
- Configuración: pantalla extendida, en simetría y primaria
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 85 x 55,7 x 18 mm
- Consumo de corriente: aprox. 340 mA
- Ejemplos de resolución (depende del sistema de PCs o equipos portátiles):  
640 x 480  
800 x 600  
1024 x 768  
1280 x 720  
1280 x 768  
1280 x 800  
1280 x 1024  
1366 x 768  
1400 x 1050  
1600 x 1200  
1680 x 1050  
1920 x 1080  
1920 x 1200  
2048 x 1152

## Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con un puerto USB 3.0 o USB 2.0 disponible
- Pentium 4, 1.2 GHz CPU o superior
- Memoria RAM de 512 MB como mínimo
- Tarjeta de gráficos con 512 MB de memoria como mínimo
- Al menos 30 MB de espacio disponible en disco duro

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 3.0 a HDMI
- Cable USB 3.0
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Número de elemento 61943

EAN: 4043619619436

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image

