Delock Αναλογικός Μετατροπέας Ήχου > Ψηφιακός

Περιγραφή

Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει ένα αναλογικό στερεοφωνικό σήμα σε ένα ψηφιακό σήμα. Δύο καλώδια ολίσθησης μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή για εισαγωγή του αναλογικής πηγής σήματος π.χ. από ένα MP3 player. Κατά την έξοδο, το σήμα μπορεί να μεταδοθεί είτε μέσω μιας οπτικής σύνδεσης TOSLINK είτε μέσω μιας ομοαξονικής σύνδεσης S/PDIF.



Αρ. προϊόντος 62443

EAN: 4043619624430

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  Είσοδος:
  2 x RCA θηλυκή
  1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
  Έξοδος:
  1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
  1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 41 x 21 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Αναλογικό σήμα ήχου
- Καλώδιο σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μεατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

Έξοδος:	1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
Είσοδος :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.