

Delock Αναλογικός Μετατροπέας Ψηφιακός > Ήχου

Περιγραφή

Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει ένα ψηφιακό σήμα ήχου σε αναλογικό στερεοφωνικό σήμα. Για παράδειγμα ένα DVD ή Blu-ray μπορεί να συνδεθεί στη θύρα εισόδου της συσκευής και το σήμα μπορεί να παραχθεί μέσω μιας οπτικής σύνδεσης TOSLINK ή μέσω μιας ομοαξονικής σύνδεσης S/PDIF. Στη θύρα εξόδου, το σήμα ήχου μεταδίδεται μέσω της σύνδεσης RCA.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
Έξοδος:
2 x RCA θηλυκή
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 41 x 21 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό σήμα ήχου
- Καλώδιο σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας από ψηφιακό σε αναλογικό
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Αρ. προϊόντος 62444

EAN: 4043619624447

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box



Interface	
Έξοδος:	2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)
Είσοδος :	1 x Coaxial female S/PDIF 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Physical characteristics	
Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm