

Delock Audio pretvarač digitalni > analogni

Opis

Audio pretvarača tvrtke Delock pretvara digitalni audio signal u analogni stereo signal. Primjerice, DVD ili Blu-ray player može biti spojen na ulaz uređaja te se signal može isporučiti preko optičkog TOSLINK ili S/PDIF koaksijalnog prekidača. Na izlaznom priključku audio signal se prenosi preko RCA spojnika.



Predmet br. 62444

EAN: 4043619624447

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x TOSLINK ženski S/PDIF
 - 1 x Koaksijalni ženski S/PDIF
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
 - Izlaz:
 - 2 x RCA ženskih
- Podržane brzine uzorkovanja: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- čvrsto metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 63 x 41 x 21 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,1 mm

izvana: \varnothing oko 5,5 mm
duljina: oko 9 mm


Preduvjeti sustava

- Digitalni audio signal
- Priključni kabel

Sadržaj pakiranja

- Digitalni > analogni pretvarač
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

Izlaz:	2 x RCA ženskih (crveni, bijeli)
Ulaz:	1 x Koaksijalni ženski S/PDIF 1 x TOSLINK ženski S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm