

Delock Adapter USB 3.0 na HDMI / VGA + Gigabit LAN + USB 3.0

Opis

Ten adapter firmy Delock można podłączać do złącza USB 3.0 w komputerze osobistym lub notebooku i w ten sposób rozbudować komputer o gniazdo monitora, złącze Gigabit LAN oraz złącze USB 3.0. Do adaptera można podłączać monitor HDMI oraz monitor VGA, jednak w danym momencie obsługuje on tylko jedno wyjście obrazu, przez co obrazu będzie jedynie wyświetlany na monitorze HDMI.



Numer artykułu 62461

EAN: 4043619624614

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A męski
 - Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
 - 1 x USB 3.0 Typ-A żeński
- Chipset: DisplayLink DL-3700
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- Rozdzielczość do 2048 x 1152 (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 16 bitowych i 32 bitowych kolorów
- W komputerze można użyć do 6 adapterów
- Zintegrowana pamięć RAM 512 MB (SDRAM)
- Ustawienie: rozszerzanie, powielanie, podstawowy obraz
- Przewód USB 3.0 bezpośrednio na adapterze (długość ok. 6 cm)
- Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 55 x 17 mm
- USB Bus power

Wymagania systemowe

- Mac OS 10.7 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB 3.0
- Pentium 4, 1.2 GHz CPU lub wyższy
- Minimum 512 MB RAM
- Karta graficzna z minimum 512 MB pamięci
- Minimum 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Zawartość opakowania

- Adapter USB 3.0
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

