

## Delock Προσαρμογέας VGA σε HDMI με λειτουργία ήχου

### Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας VGA σε HDMI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI με τον επιτραπέζιο ή το φορητό υπολογιστή σας. Με τη χρήση του καλωδίου στερεοφωνικού βύσματος στον επιτραπέζιο ή το φορητό υπολογιστή σας μπορείτε να μεταδώσετε το ηχητικό σήμα μέσω αυτού του προσαρμογέα. Επιπλέον, αυτός ο προσαρμογέας τροφοδοτείται μέσω USB, οπότε δεν χρειάζεστε πρόσθετη παροχή ρεύματος.



### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
Είσοδος:  
1 x VGA 15 ακίδων, αρσενικό  
1 x στερεοφωνικό βύσμα 3 ακίδων, αρσενικό (για ήχο)  
1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)  
Έξοδος:  
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Συμβατή με HDCP
- Μήκος καλωδίου:  
VGA σε HDMI: περίπου 25 cm  
USB: περίπου 25 cm  
Στερεοφωνικό βύσμα: περίπου 25 cm
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
- Ανάλυση (εξαρτάται από το σύστημα του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας) π.χ.:  
800 x 600  
1024 x 768  
1280 x 720  
1280 x 768  
1280 x 800  
1280 x 960  
1280 x 1024  
1360 x 768  
1600 x 900  
1680 x 1050  
1920 x 1080

### Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μια ελεύθερη θύρα VGA
- Συσκευή εξόδου με θηλυκή θύρα HDMI
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A
- Προαιρετικά: θύρα θηλυκού στερεοφωνικού βύσματος για ηχητικό σήμα

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας VGA σε HDMI
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Αρ. προϊόντος 62597

EAN: 4043619625970

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες

