

Delock Convertizor Audio Digital > Analogic HD

Descriere scurta

Convertizorul audio de la Delock convertește un semnal audio digital într-un semnal stereo analogic. De exemplu, un player DVD sau Blu-ray poate fi conectat la intrarea dispozitivului și semnalul poate fi furnizat prin TOSLINK optic sau prin conexiune coaxială S/PDIF. La portul de ieșire, semnalul audio este transmis prin conexiunea RCA.

**Nr. 63477**

EAN: 4043619634774

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
Intrare:
 - 1 x TOSLINK mamă S/PDIF
 - 1 x Coaxial mamă S/PDIF
 - 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)Ieșire:
 - 2 x RCA mamă
- Chipset: MS8416
- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Rată de biți 16 - 24 Bit
- Carcasă din plastic
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 63 x 44 x 23 mm


Cerinte de sistem

- Semnal audio digital
- Sursă de alimentare cu un port USB liber de tip-A mamă

Pachetul contine

- Convertizor digital > analogic
- Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 30 cm
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Output:	2 x RCA female (red, white)
Input:	1 x Coaxial female S/PDIF 1 x TOSLINK female S/PDIF 1 x USB Type Micro-B female

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	63 mm
Width:	44 mm
Height:	23 mm