Delock Panel frontal de 3.5″ > 2 x USB 3.0

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5″ disponible de un equipo. Dispone de dos puertos USB 3.0 y se conectará internamente a través de una base de conexiones USB 3.0 macho en la placa base.

Número de elemento 63994

EAN: 4043619639946
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  externo: 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  interno: 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 pines en el cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Datos de cable:
  1 x Cable hembra de 19 pines con conector de cabezal de pines USB 3.0,
  longitud aprox. 54 cm (sin conectores)
- Soporte metálico de 3.5″
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5″

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5″
- Tornillos
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Externo:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.