
Delock Μετατροπέας 2.5″ U.3 SFF-8639 προς M.2 NVMe κλειδί M - 7 mm

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω της διασύνδεσης U.3.



Αρ. προϊόντος 64228

EAN: 4043619642281

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x U.3 SFF-8639 αρσενικό
  1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Διεπαφή: PCIe x4 Rev. 4.0
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 16,5 Watt (3,3 V / 5 A)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 7 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Windows Server 2019
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.3 SFF-8639

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 4 x βίδες για το πλαίσιο
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες







© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x U.3 SFF-8639 αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.