Delock SMC macho para crimpar RG-174 / RG-316

Descripción

Este conector macho de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.

Número de elemento 65859

EAN: 4043619658596

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector: 1 x SMC macho para crimpar
- Tipo de cable: RG-174 / RG-316
- Material de la carcasa: latón bañado en oro
- Impedancia: 50 ohmios
- Intervalo de frecuencias: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,3 / 3 GHz
- Temperatura de funcionamiento: -55 °C ~ 155 °C
- Longitud: aprox. 18,8 mm
- Diámetro: aprox. 6 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMC disponible

Contenido del paquete

- RF Adaptador

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x macho SMC

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,3 / 3 GHz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Cable type:	RG-174 RG-316
Diameter:	6 mm
Longitud:	18,8 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.