Delock Adapter DisplayPort 1.2 męski -HDMI żeński 4K pasywne czarny

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączanie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 30 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p.



Numer artykułu 66234

EAN: 4043619662340

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x DisplayPort męski
  1 x HDMI-A żeński
- Chipset: Parade PS8402A
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- Konwerter pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 120 Hz)
- Pozłacane styki
- Wymiary ze złączami (DxSxW): ok. 47 x 21 x 12 mm
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI

Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Kolor:	czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.