

# Delock Bornier avec poussoir pour PCB 4 broches, écartement de 5,08 mm, horizontal, 4 unités

## Description

Ce bornier de Delock est approprié pour le montage soudé sur un PCB. En outre, les câbles de données ou d'alimentation peuvent être connectés via le bornier.



## N° produit 66275

EAN: 4043619662753 Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture

éclair

## Spécifications techniques

· Connecteurs:

1 x bornier 4 broches avec poussoir

2 x 4 broches à souder

• Distance de pas : 5,08 mm

• Température ambiante : -40 °C ~ 105 °C

• Utilisable pour un câble 22 à 16 AWG

Tension supportée : 1600 VAC pendant 1 minute
 Tension nominale selon: UL : 300 V, IEC : 250 V

• Intensité nominale selon : UL : 10 A, IEC : 15 A

Matériaux : plastiqueCouleur : vert / orange


• Dimensions (LxlxH): env. 22,9 x 14,0 x 10,2 mm

## Contenu de l'emballage

• 4 x Bornier



## **Image**





#### General

Suitable for conductor gauge: 22 - 16 AWG

## **Interface**

Connecteur 1: 1 x bornier 4 broches avec poussoir

Connecteur 2: 2 x 4 broches à souder

## **Technical characteristics**

Storage temperature: -40 °C ~ 105 °C

## **Physical characteristics**

| Distance de pas:      | 5,08 mm       |
|-----------------------|---------------|
| Matériau du boîtier : | Plastique     |
| Longueur:             | 22,9 mm       |
| Width:                | 14,0 mm       |
| Height:               | 10,2 mm       |
| Couleur:              | vert / orange |