

Delock Z-Wave® Sirene 100 dB

Kurzbeschreibung

Diese Delock Sirene ist kompatibel zum Z-Wave® Standard und kann somit problemlos mit einem Z-Wave® Gateway verbunden werden. Sobald ein Ablauf (Scene) eingestellt ist, sendet die Sirene ein akustisches und visuelles Signal, sobald der Sensor ausgelöst wird.



Artikel-Nr. 78009

EAN: 4043619780099

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Z-Wave® kompatible Sirene
- Frequenz: 868,42 MHz
- Z-Wave® 500er Serie
- Lautstärke: 80 ~ 110 dB
- Stromversorgung: Batterie (4 x Typ AAA, nicht im Lieferumfang)
- 1 x Inklusions- / Exklusionsknopf
- Geeignet zur Innenraumanwendung
- Wand- und Deckenmontage geeignet
- Stromaufnahme:
 - AOS (Always on - immer An): 365 mA
 - Ruhemodus: < 30 mA
 - Alarmmodus: < 220 mA
- Betriebsreichweite: ca. 30 m
- Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C
- Maße (ØxH): ca. 75 x 54 mm

Systemvoraussetzungen

- Z-Wave® Gateway

- Z-Wave® Auslöser
- 4 x Typ AAA Batterie

Packungsinhalt

- Z-Wave® Sirene
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Wand Deckenmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	Z-Wave 868,42 MHz
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 40 °C
Reichweite:	ca. 30 m
Spannungsversorgung:	Batterie (4 x Typ AAA, nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme:

Physikalische Eigenschaften

Durchmesser:	54 mm
Länge:	75 mm
Lautstärke:	80 ~ 110