# Delock Bidirektionales USB Type-C™ zu DisplayPort Kabel (DP Alt Mode) 8K 60 Hz 1 m DP 8K zertifiziert

## Kurzbeschreibung

Dieses DP 8K zertifizierte USB-C™ zu DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen verschiedenen Geräten mit USB Type-C™ und DisplayPort Anschlüssen.




1 m

**Artikel-Nr. 85812**

EAN: 4043619858125

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

### Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das bidirektionale Kabel funktioniert in beide Signalrichtungen und bietet daher eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Es kann z. B. dazu verwendet werden, einen Monitor oder Fernseher mit DisplayPort Anschluss mit einem Notebook oder Smartphone mit USB Type-C™ Buchse zu verbinden. Alternativ ist es möglich, einen USB Type-C™ Monitor an ein Gerät mit DisplayPort Ausgang anzuschließen.

### 8K Ultra HD Auflösung und HDR Unterstützung

Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.

Durch die HDR Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Stecker >
  1 x DisplayPort Stecker
- Chipsatz: Fresco Logic FL7102
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
- DisplayPort® DP 8K zertifiziertes Kabel
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 32,4 Gbps
- Auflösung bis zu:
  Monitor mit DSC Unterstützung:
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  5120 x 2880 @ 120 Hz
  3840 x 2160 @ 240 Hz
  Monitor ohne DSC Unterstützung:
  7680 x 4320 @ 30 Hz
  5120 x 2880 @ 60 Hz
  3840 x 2160 @ 120 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt HBR3 (8,1 Gbps) Datenrate
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Plug & Play
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

## Systemvoraussetzungen

- Android 8.0 oder höher
- Chrome OS 71.0 oder höher
- iOS 12.1.4 oder höher
- Mac OS 10.14.2 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port
- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu DisplayPort Kabel

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Abbildungen



## Allgemein

| | |
|---|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Spezifikation: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>USB Type-C™<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Android 8.0 oder höher<br>Chrome OS 71.0 oder höher<br>Mac OS 10.14.2 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iOS 12.1.4 oder höher |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x DisplayPort Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Chipsatz: | Fresco Logic FL7102 |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Signalübertragung: | Video<br>Audio |
| Datenübertragung: | Bidirektional |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer |
| Leiterquerschnitt: | 32 AWG |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Länge: | 1 m |
| Farbe: | schwarz |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.