

# Delock USB 3.0 Port Replicator

## Opis

Ovaj Delock replikator priključaka može se spojiti na jedan USB priključak računala i time proširiti sustav s nekoliko sučelja kao što su USB, zvuk, Gigabit Ethernet, DVI i HDMI. DVI i HDMI priključci omogućavaju spajanje dva dodatna monitora. Replikator priključaka podržava HD razlučivost do 2048 x 1152.

## DisplayLink proširuje zaslon

Zahvaljujući grafičkom čip setu DisplayLink moguće je koristiti zrcaljene i proširene funkcije zaslona na operativnim sustavima Windows i Mac OS.



## Predmet br. 87568

EAN: 4043619875689

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - prednja strana:
    - 2 x USB 3.0 Tip-A ženski
    - 1 x stereo utičnica za mikrofonski od 3,5 mm
    - 1 x stereo utičnica za zvučnik od 3,5 mm
  - stražnja strana:
    - 1 x USB 3.0 priključak Tipa-B za primanje podataka
    - 1 x DC 5 V priključak za napajanje
    - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
    - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 ženski
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
    - 4 x USB 2.0 Tipa-A ženski
- **HDMI und DVI Ports unterstützen: Erweitern und Spiegeln, mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1152 (abhängig vom Monitor und der vorhandenen Grafikkarte)**
- Utikač pod naponom

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Izlaz: 5 V / 4 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra: ø oko 1,7 mm

izvana:  $\varnothing$  oko 4,75 mm  
duljina: oko 9,5 mm

## Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac Lion 10.7.4
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom
- 1.6 GHz CPU ili više
- Minimalno 30 MB slobodnog mjesta na tvrdom disku

## Sadržaj pakiranja

- USB 3.0 Port Replicator
- USB 3.0 kabel
- Vanjski izvor napajanja
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike

