

# Delock Replicator de porturi USB 3.0

## Descriere scurta

Acest replicator de port Delock poate fi conectat la un singur port USB al computerului și vă extinde sistemul prin mai multe interfețe, cum ar fi USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI și HDMI. Porturile DVI și HDMI permit conectarea a două monitoare suplimentare. Replicatorul de porturi acceptă o rezoluție HD de până la 2048 x 1152.



## Ecran extins prin Displaylink

Datorită chipset-ului grafic Displaylink, este posibil să utilizați funcții de ecran în oglindă și extinse pe sistemele de operare Windows și Mac OS.

**Nr. 87568**

EAN: 4043619875689

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - partea din față:
    - 2 x USB 3.0 Tip-A mamă
    - 1 x microfon cu mufă stereo de 3,5 mm
    - 1 x difuzor cu mufă stereo de 3,5 mm
  - partea din spate:
    - 1 x port aval USB 3.0 Tip-B
    - 1 x fișă tată de c.c. 5 V
    - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
    - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 mamă
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
    - 4 x USB 2.0 Tip-A mamă
- **HDMI und DVI Ports unterstützen: Erweitern und Spiegeln, mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1152 (abhängig vom Monitor und der vorhandenen Grafikkarte)**
- Cuplare la cald

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ieșire: 5 V / 4 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 1,7 mm

exterior: ø aprox. 4,75 mm

lungime: aprox. 9,5 mm

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac Lion 10.7.4
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
- CPU de 1,6 GHz sau superior
- Minim 30 MB spațiu liber pe HDD

## Pachetul contine

- Replicator de porturi USB 3.0
- Cablu USB 3.0
- Sursă de alimentare externă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini

