

## Delock 2,4 GHz skener barkoda 1D i 2D sa stanicom za punjenje

### Opis

Ovaj skener barkoda tvrtke Delock može se bežično spojiti na stolno ili prijenosno računalo. Svi standardni 1D i 2D tipovi barkoda mogu se precizno snimati čak i na većoj udaljenosti. Skener dodatno prepoznaje barkodove prikazane na zaslonima i monitorima.

### Automatska prilagodba okolnoj svjetlini

Skener se automatski prilagođava okolnoj svjetlini te snima do 200 skenova u sekundi u optimalnim uvjetima rasvjete.

Pod slabom okolnom svjetlinom barkod osvjetljava dodatna bijela LED lampica i stoga se može koristiti u slabim uvjetima osvjetljenja.

### Stanica za punjenje djeluje kao sučelje

Prijenos podataka skeniranih barkodova obavlja se preko 2,4 GHz frekvencijskog pojasa. Uz punjenje ručnog skenera, stanica za punjenje skenera također funkcionira kao 2,4 GHz sučelje spojeno na sustav s pomoću USB kabela.

Uporabom dodatnog adapterskog kabela može se spojiti stanicu za punjenje na pametni telefon ili tablet.



### Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa-B, ženski
- Punjiva baterija: Litij-polimerna baterija 2000 mAh
- Čip za dekodiranje: ARM Cortex 32-bitni
- Razlučivost: Maksimalno 640 x 480
- Okidač: gumb skena
- Udaljenost iščitavanja: otpr. 40 mm do 250 mm
- Preciznost očitavanja: 5 - 10 mil
- Raspon:
  - u zatvorenom: do 60 m
  - na otvorenom: do 100 m
- Unutarnja memorija: 16 MB
- Boja svijetla: vidljiva LED crvena
- Kompenzacijsko svjetlo: Bijeli LED
- Senzor: senzor CMOS slike
- Brzina skena: do 200 skenova u sekundi
- Kut skena: 60°
- Okolna svjetlina: maks. 100000 luksa
- Ulazni napon: 3,3 V
- Struja potrošnje:
  - rad: maks. 120 mA
  - stanje pripravnosti: maks. 500 mA
- Radna temperatura: -20 °C ~ 60 °C
- Temperatura skladištenja: -40 °C ~ 70 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Boja: crno
- Težina:
  - skener crtičnog koda: oko 146 g
  - postolje za punjenje: oko 118 g
- Mjere (DxŠxV):
  - skener crtičnog koda: oko 16,5 x 8,2 x 6,5 cm
  - postolje za punjenje: oko 12,0 x 9,5 x 8,0 cm
- Duljina kabela bez konektora: oko 1 m
- 2,4 GHz
- Kodovi skena:
  - Codabar
  - Code 128

### Predmet br. 90518

EAN: 4043619905188

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • White Box



Code 39  
EAN-8 / EAN-13  
ISBN - 13  
Data Matrix  
PDF417  
QR Code

#### Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Mac OS 10.15.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A ulazom za stanicu za punjenje

#### Sadržaj pakiranja

- Skener crtičnog koda
- USB 2,4 GHz stanica za punjenje
- USB kabel za punjenje
- Korisnički priručnik

#### Slike





## Technical characteristics

Operating voltage:	3.3 V
Radna temperatura:	-20 °C ~ 60 °C
Current consumption:	Betrieb: 120 mA Standby: 500 mA
Rezolucija:	640 x 480
Brzina skena:	200 Scans pro Sekunde
Okidač:	gumb skena
Udaljenost iščitavanja:	40 mm - 250 mm
Senzor:	CMOS Bildsensor
Kodovi skena:	EAN-8 EAN-13 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code ISBN - 13 Code 39
Okolna svjetlina:	100000 Lux

## Physical characteristics

Weight:	146 g
Duljina kabela:	1 m
Duljina:	165 mm
Width:	82 mm
Height:	65 mm
Boja:	crni