

Delock Skaner kodu kreskowego 1D i 2D z 2,4 GHz lub Bluetooth lub USB

Opis

Skaner kodu kreskowego Delock może bezprzewodowo pracować z PC, laptopem bądź smartfonem albo tabletem. Wszystkie typowe kody kreskowe 1D i 2Ds są czytane nawet z daleka. Dodatkowo skaner rozpoznaje kody kreskowe wyświetlane na ekranach i monitorach.

Automatyczna adaptacja do jasności otoczenia

Skaner automatycznie dopasowuje się do jasności otoczenia i wykonuje do 30 skanów na sekundę w optymalnych warunkach oświetlenia.

W słabym oświetleniu toczenia, kod kreskowy jest oświetlany przez dodatkową białą diodę, więc można używać skanera w słabym oświetleniu.

Transmisja via Bluetooth, USB lub 2,4 GHz

Przesył danych zeskanowanego kodu kreskowego jest wykonany przez Bluetooth, bezpośrednio przez urządzenie wyjścia, bądź w paśmie 2,4 GHz za pomocą załączonego adaptera USB. Alternatywnie, skaner można podłączyć do komputera kablem USB.



Numer artykułu 90519

EAN: 4043619905195

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-B żeński
- Układ dekodujący: ARM Cortex 32 Bit
- Akumulator: Bateria Li-Polymer 1800 mAh
- Rozdzielczość: 752 x 480
- Spust: przycisk skanowania
- Odległość odczytu: ok. 60 mm do 300 mm
- Dokładność odczytu: 5 mil
- Zakres: do 10 m
- Pamięć wewnętrzna: 16 MB
- Kolor światła: widoczna czerwień LED
- Oświetlenie kompensacyjne: Biała dioda LED
- Sensor: liniowy czujnik obrazu CMOS

- Prędkość skanowania: do 30 skanów na sekundę
- Kąt skanowania: 55°
- Jasność otoczenia: maks. 100000 Lux
- Napięcie wejściowe: 5 V
- Zużycie prądu:
 - praca: maks. 100 mA
 - uśpienie: maks. 30 mA
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C
- Wilgotność względna: 20 - 85% (bez kondensacji)
- Kolor: czarny
- Waga: ok. 190 g
- Wymiary (DxSxW): ok. 170 x 90 x 70 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 1,5 m
- Standard Bluetooth V 4.0
- 2,4 GHz
- Skanowane kody:
 - Atztec
 - Codabar
 - Code 128
 - Code 39
 - Interleaved 2 of 5
 - EAN-8 / EAN-13
 - ISBN - 13
 - Data Matrix
 - Micro QR
 - PDF417
 - QR Code

Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 lub nowszy
- Bluetooth standard 4.0 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub laptop z wolnym portem USB Typ-A na adapter

Zawartość opakowania

- Skaner kodów kreskowych
- Klucz USB 2,4 GHz
- Przewód do ładowania USB
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Temperatura robocza:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	praca: 100 mA Standby: 30 mA
Rozdzielczość:	752 x 480 pixel
Prędkość skanowania:	30 Scans pro Sekunde
Spust:	przycisk skanowania
Odległość odczytu:	60 mm - 300 mm
Sensor:	CMOS Bildsensor
Skanowane kody:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN – 13 Code 39 Atztec
Jasność otoczenia:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	190 g
Długość kabla:	1,5 m
Długość:	170 mm
Width:	90 mm
Height:	70 mm
Kolor:	czarny