

# Delock 3.5" USB 2.0-s kártyaolvasó, 5 nyílás + 1 x A-típusú USB 2.0-s csatlakozóhüvely

## Leírás

Ez a Delock kártyaolvasó egy számítógép 3.5" bővítőhelyére telepíthető, majd egy belső USB 2.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóhoz csatlakoztatható. Van egy öt nyílású kártyaolvasó és lehetővé teszi egy USB eszköz csatlakoztatását.



**Tételszám 91708**

EAN: 4043619917082

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 1 x CF-nyílás
    - 1 x SD / MMC-nyílás
    - 1 x xD-nyílás
    - 1 x Micro SD-nyílás
    - 1 x MS-nyílás
    - 1 x USB 2.0 A-típusú hüvely
  - belső:
    - 1 x 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozóhüvely
- Lapkakészlet: Realtek RTS5130
- Fémház, amellyel a kártyaolvasó egy 3.5" bővítőhelyre telepíthető
- Akár 480 Mbps sebességű adatátvitel
- Rendszerindításra alkalmas
- LED-jelzőfény a kártyaolvasóhoz a bekapcsolt állapot (piros szín) és a hozzáférés (zöld szín) jelzésére
- Kábeladatok:
  - 1 x 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozóssal ellátott kábel, kb. 53 cm (a csatlakozóval együtt)

- Hot Swap, Plug & Play
- Támogatott memóriakártya-típusok:
  1. nyílás  
CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor
  2. nyílás  
SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD\*, Mini SDHC\*, Turbo Mini SD\*, MMCmobile\*, RS-MMC\*, RS-MMC 4.0\*
  3. nyílás  
xD, xD type M, xD type H
  4. nyílás  
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
  5. nyílás  
MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2\*Adapter szükséges

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.11 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhely
- Alaplap egy szabad, 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval

---

## A csomag tartalma

- 3.5" kártyaolvasó csatlakozókábellel
- Csavarok
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
LED kijelző:	2 x

## Interface

Külső:	1 x CF-nyílás 1 x MS-nyílás 1 x Micro SD-nyílás 1 x SD-nyílás 1 x xD-nyílás 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Belső:	1 x 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhély

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTS5130
---------------	-----------------

## Physical characteristics

Kábelhosszúság:	50 cm
-----------------	-------