

Delock USB 3.0 Lecteur de cartes All en 1

Description

Ce lecteur de cartes Delock dispose de six emplacements pour cartes mémoire et permet de lire et d'écrire un grand nombre de cartes mémoire différentes. Le lecteur de cartes peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via l'interface USB Type-A.



N° produit 91719

EAN: 4043619917198

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 3.0 Type-A mâle >
 - 1 x fente CF
 - 1 x SD / MMC slot
 - 1 x fente MS
 - 1 x fente xD
 - 1 x fente M2
 - 1 x fente Micro SD
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Dimensions (LxlxH) : env. 68 x 42 x 14 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Prend en charge les cartes :
 - Fente 1**
CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor
 - Fente 2**
SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo,

MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Fente 3

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, MS XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Fente 4

xD, xD type M, xD type H

Fente 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

Fente 6

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.6 ou version ultérieure
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- USB 3.0 Lecteur de cartes All en 1
- Mode d'emploi

Image

