

Delock USB 3.0 čitač kartica sve u jednom + USB 3.0 razdjelnik s 3 priključka

Opis

Ovaj proizvod tvrtke Delock nadograđuje računalo čitačem kartice i USB koncentраторom. Mogu se čitati i zapisivati različite memorijske kartice, te se mogu spojiti različiti USB uređaji poput MP3 playera, vanjskih kućišta itd.



Predmet br. 91721

EAN: 4043619917211

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 3.0 Tipa-B, ženski >
 - 4 x utora za očitavanje kartica
 - 3 x USB 3.0 Tip-A ženski
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Mjere (DxŠxV): oko 84 x 55 x 25 mm
- Funkcije brzo zamjena i pripremljen za upotrebu

- Podržava sljedeće memorijske kartice:

Utor 1

SD, Elite Pro SD, Extreme III SD, Gaming Edition SD, Platinum II SD, SD Pro, SDHC, SDXC, SD-Max, SD-Pleomax, SD-Pro C, Super SD, Turbo SD, Ultima I SD, Ultima II SD, Ultimate SD, Ultra High Speed SD, Ultra II SD, Ultra II SD Plus, Ultra SD, Ultra-X SD, MMC, DV-RS MMC, High Speed MMC, RS-MMC, MMCmobile, MMC Pro, MMC plus, MMC plus Turbo

Utor 2

MS, MS DUO, MS PRO, MS PRO DUO, MS MagicGate, MS MagicGate PRO, MS MagicGate DUO, MS MagicGate PRO DUO, Extreme MS PRO, Extreme III MS PRO,

Ultra II MS PRO, HS MS MagicGate PRO, HS MS MagicGate PRO DUO, MS ROM, MS Select

Utor 3

Micro SD, Micro SDHC, T-Flash, MS Micro (M2)

Utor 4

CF I, CF II, CF Elite Pro, CF PRO I, CF PRO II, CF Turbo, CF Ultima I, CF Ultima II, Extreme CF, Extreme III CF, HS CF, Ultra II CF

Podaci o električnom napajanju

- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Izlaz: 5 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 1,35 mm
 - izvana: \varnothing oko 3,5 mm
 - duljina: oko 11 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.5 ili noviji
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 3.0 čitač kartica + razdjelnik
- USB 3.0 kabel Tipa-B u kabel Tipa-A
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

Slike

